

Kompaktni cilindar

Serija CDU/CDUK

- Davač signala se montira u kanal kućišta cilindra.
- Kompaktna konstrukcija sa mogućnošću montaže sa svih strana.
- Cilindar dvosmjernog djelovanja sa magnetskim klipom.
- CDUK serija sa nerotirajućom klipnjačom.

Standardna izvedba




kataloška oznaka	klip ø (mm)	dužina hoda (mm)	navoj na klipnjači	priključni navoj	davač signala
CDU6- <input type="checkbox"/> D	6	5, 10, 15, 20, 25, 30	M3×0,5	M5×0,8	Reed rele D-A93L
CDU10- <input type="checkbox"/> D	10		M4×0,7		
CDU16- <input type="checkbox"/> D	16		M5×0,8		
CDU20- <input type="checkbox"/> D	20	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	M6×1	G1/8	3-žice, elek- tronski NPN: D-M9NL PNP: D-M9PL 2-žice, elek- tronski D-F9BAL
CDU25- <input type="checkbox"/> D	25		M8×1,25		
ECDU32- <input type="checkbox"/> D	32		M10×1,25		

Sa nerotirajućom klipnjačom

CDUK6- <input type="checkbox"/> D	6	5, 10, 15, 20, 25, 30	M3×0,5	M5×0,8	3-žice, elek- tronski NPN: D-M9NL PNP: D-M9PL 2-žice, elek- tronski D-F9BAL
CDUK10- <input type="checkbox"/> D	10		M4×0,7		
CDUK16- <input type="checkbox"/> D	16		M5×0,8		
CDUK20- <input type="checkbox"/> D	20	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	M6×1	G1/8	
CDUK25- <input type="checkbox"/> D	25		M8×1,25		
ECDUK32- <input type="checkbox"/> D	32		M10×1,25		

dužina hoda

Ostale izvedbe na zahtjev.



univerzalna mogućnost montaže

NOVO

CU sa podešavanjem
prigušenja na kraju hoda
je u pripremi